

# Growatt ShineWiFi-X

- Instalação fácil e sem cabos
- Porta de comunicação USB
- Armazenamento embutido, dados de 1 mês
- Monitoramento e manutenção online



P O W E R  
- I N G O  
T O M O -  
R R O W O

**G**ROWATT

[www.ginverter.com](http://www.ginverter.com)

## Ficha de dados

## ShineWiFi-X

## Parâmetros Sem Fio

Padrão sem fio	802,11 b/g/n
Alcance de frequência	2,4G~2,5G (2412M~2484M)
Potência de transmissão	802,11b: 16±2 dBm (@11Mbps) 802,11g: 14±2 dBm (@54Mbps) 802,11n: 13±2 dBm (@HT20, MCS7)
Sensibilidade do receptor	CCK, 1 Mbps : -90dBm CCK, 11 Mbps: -85dBm 6 Mbps (1/2 BPSK): -88dBm 54 Mbps (3/4 64-QAM): -70dBm HT20, MCS7 (65 Mbps, 72.2 Mbps): -67dBm

## Parâmetro de hardware

Interface de dados	USB
Tensão operacional	5V(+/-5%)
Consumo de potência máxima @ transmitir	1.2W
Exibição	LED

## Aplicação em Parâmetros

Servidores suportados	ShineServer
Comunicação inversor	USB (protocolo Modbus RTU)
Comunicação do servidor	TCP (protocolo Modbus TCP)
Máximo alcance de comunicação	50m
Tipo de configuração	APP configure
Tempo de transferência de dados	5 Minutos
URL do servidor padrão	server.growatt.com

## Dados Gerais

Dimensões (L/A/P) em mm	135/79/29mm
Peso	60g
Temperatura de operação	-20 °C ~ +65 °C
Garantia	2 ano

ANATEL, CE